

**© GLAREONE**



# **LED PANEL 12 BICOLOR**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI  
INSTRUCTION MANUAL  
GEBRAUCHSANLEITUNG**



Produkty GlareOne są produkowane i dystrybuowane przez firmy:

GlareOne products are distributed by:

GlareOne Produkte werden vertrieben von:

#### **SANSA Europe Sp. z o.o.**

ul. Wersalska 47/75

91-212 ŁÓDŹ

POLAND

Tel. 601 901 790

biuro@sansa.pl

GlareOne jest zastrzeżonym znakiem Sansa Europe Sp. z o. o.

GlareOne is a registered trademark of Sansa Europe Sp. z o. o.

GlareOne ist eine eingetragene Marke von Sansa Europe Sp. z o. o.

## **Spis treści**

<b>1. Wstęp.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Warunki korzystania i zasady bezpieczeństwa pracy .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Budowa lampy.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Użytkowanie.....</b>	<b>7</b>
4.1 Przygotowanie do pracy .....	7
4.2 Włączenie lampy.....	7
4.3 Zasilanie i ładowanie.....	7
<b>5. Tryby pracy .....</b>	<b>8</b>
5.1 Tryb domyślny CCT .....	8
5.2 Tryb efektów oświetleniowych FX .....	8
<b>6. Gwarancja .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Specyfikacja techniczna .....</b>	<b>10</b>

## **Table of Contents**

<b>1. Preface .....</b>	<b>12</b>
<b>2. Terms of use and safety rules .....</b>	<b>13</b>
<b>3. Parts designation .....</b>	<b>14</b>
<b>4. Operation.....</b>	<b>15</b>
4.1 Setting up .....	15
4.2 Turning on the light .....	15
4.3 Charging and power supply.....	15
<b>5. Operating modes .....</b>	<b>16</b>
5.1 Color temperature mode .....	16
5.2 Lighting effects mode .....	16
<b>6. Warranty .....</b>	<b>17</b>
<b>7. Technical specifications .....</b>	<b>18</b>

## **Inhaltsübersicht**

<b>1. Vorwort .....</b>	<b>20</b>
<b>2. Nutzungsbedingungen und Sicherheitsvorschriften .....</b>	<b>21</b>
<b>3. Bezeichnung der Teile .....</b>	<b>22</b>
<b>4. Betrieb.....</b>	<b>23</b>
4.1 Einrichten .....	23
4.2 Einschalten des Lichts .....	23
4.3 Aufladen und Stromversorgung .....	23
<b>5. Betriebsarten .....</b>	<b>24</b>
5.1 Modus Farbtemperatur .....	24
5.2 Lighting effects mode .....	24
<b>6. Garantie .....</b>	<b>25</b>
<b>7. Technische Spezifikationen .....</b>	<b>26</b>

## 1. Wstęp

### Dziękujemy za wybranie produktu marki GlareOne!

Jesteśmy zaszczyceni, że zdecydowaliście się wybrać naszą lampa. Mamy nadzieję, że spełni ona wszystkie Wasze wymagania. Gorąco zachęcamy do uważnego przeczytania całej instrukcji, ponieważ zawiera informacje, które pozwolą nie tylko bezpiecznie pracować z lampą, ale dadzą niezbędną wiedzę do wykorzystania wszystkich jej możliwości. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa pracy oraz posługiwania się lampą.

Z uwagi na ciągłą pracę na zwiększeniu jakości oferowanych przez nas produktów zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w ich konstrukcji. Modyfikacje te z racji cyklu produkcyjnego mogą nie zostać ujęte w niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku napotkania rozbieżności lub wątpliwości związanych z działaniem produktu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 [info@glareone.pl](mailto:info@glareone.pl)

 +48 601 901 790



Urządzenie to powinno być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci.

Nie wyrzucaj lampy do przydomowego śmietnika!

Dostarcz ją do specjalistycznego punktu zajmującego się recyklingiem tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

### Najważniejsze cechy lampy:

- łatwa w użyciu i wszechstronna lampa do fotografii i filmowania
- niewielkie rozmiary i masa
- zmienna temperatura barwowa 2700~7500K
- bardzo dobre odwzorowanie barw (CRI > 96, TLCI > 98, TM-30 > 95)
- pasywny (całkowicie cichy) system chłodzenia
- wyposażona w gwint 1/4"
- w zestawie z głowicą
- wbudowany akumulator
- ładowanie USB-C
- 9 efektów specjalnych

### W pudełku znajduje się:

1x lampa  
1x przewód do ładowania

1x mini głowica  
1x instrukcja obsługi

## 2. Warunki korzystania i zasady bezpieczeństwa pracy

- Zapoznaj się z całą treścią niniejszej instrukcji obsługi i stosuj się do jej zaleceń.
- Lampa GlareOne jest urządzeniem elektrycznym pracującym pod napięciem. Z tego powodu należy chronić ją przed kontaktem z mgłą, śniegiem, deszczem lub jakąkolwiek cieczą. Obudowa lampy nie jest wodoszczelna!
- Zabrania się wkładania jakichkolwiek obiektów w otwory wentylacyjne znajdujące się w obudowie lampy.
- Jeżeli obudowa lampy została uszkodzona w wyniku upadku należy natychmiast zaprzestać jej użytkowania i skontaktować się z producentem.
- Jeżeli podczas pracy z obudowy lampy zaczynają dobiegać niepokojące dźwięki lub zapachy, należy natychmiast zaprzestać jej użytkowania i skontaktować się z producentem.
- Nie należy demontać obudowy lub poddawać jej modyfikacjom gdyż prowadzi to do utraty gwarancji. Nieautoryzowana przez producenta zmiana konstrukcji lampy może też doprowadzić do jej uszkodzenia lub pożaru.
- Lampa może być użytkowana tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych.
- Lampa nie może być używana gdy zachodzi możliwość kontaktu z łatwopalnymi cieczami i gazami.
- Należy chronić lampa przed kontaktem z pyłem lub innymi stałymi zanieczyszczeniami gdyż może to doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
- Lampa jest zaprojektowana do pracy w konkretnym zakresie temperatury otoczenia od -10°C do +40°C. W związku z tym należy ją chronić przed wysoką temperaturą aby uniknąć przegrzania, a co za tym idzie jej możliwego uszkodzenia.
- Należy unikać wystąpienia zjawiska kondensacji pary wodnej (pojawia się podczas gwałtownych zmian temperatury otoczenia) podczas transportu i użytkowania gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy używać lampy gdy przewód zasilający jest uszkodzony. Jeżeli powłoka przewodu lub jego inne elementy są uszkodzone należy wymienić go na nowy.
- Lampa może być używana przez osoby nieletnie tylko pod opieką dorosłych.
- Nie należy pozostawiać lampy w obecności dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Lampa powinna być przechowywana w suchym miejscu z odpiętym przewodem zasilającym oraz akumulatorami.
- Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana wraz z lampą w taki sposób, aby każda osoba z niej korzystająca miała możliwość zapoznania się zapisami dokumentu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami użycia sprzętu elektrycznego oraz z zapisami tej instrukcji użytkowania.

### 3. Budowa lampy



#### Nazewnictwo:

1. Dyfuzor
2. Mini głowica
3. Włącznik lampy
4. Przełącznik CCT/INT
5. Ekran
6. Przełącznik FX
7. Gniazdo do ładowania (USB-C)
8. Mocowanie statywowe 1/4"
9. Tryb temperatury barbowej
10. Poziom akumulatora
11. Moc światła
12. Tryb efektów specjalnych
13. Numer efektu specjalnego

### 4. Użytkowanie

#### 4.1 Przygotowanie do pracy


1. Po wyjęciu z opakowania należy osadzić lampa na statywie, stopce aparatu lub kamery, albo w odpowiednim uchwycie typu cold shoe oraz dokręcić śrubę blokady stopki. Podczas montażu należy zachować ostrożność i zadbać o to, aby lampa nie wysłizgnęła się z uchwytu lub nie odkręciła od gwintu statywu.
2. Lampa wyposażona jest w standardowe mocowanie na trzpień o rozmiarze 1/4".



#### 4.2 Włączenie lampy

Aby włączyć lampa:

1. Przytrzymaj włącznik 3 sekundy.
2. Urządzenie uruchomi się, a ekran LCD wyświetli parametry pracy.
3. Aby wyłączyć lampa przytrzymaj włącznik 3 sekundy.



#### 4.3 Zasilanie i ładowanie

Lampa posiada wbudowany akumulator 3000 mAh. Czas pracy wynosi około 120 minut na pełnej mocy.

Aby naładować lampa:

1. Połącz kablem USB-C lampa z ładowarką sieciową z wejściem USB-A.
2. Gdy lampa będzie naładowana pokaże na ekranie w pełni naładowaną ikonę baterii.



Mozna używać ładowarek od telefonów, powerbanka czy naładować lampa laptopem lub komputerem.

Lampa może być też używana podłączona do zasilania z gniazdkiem przez port USB-C.

## 5. Tryby pracy

### 5.1 Tryb domyślny CCT

Lampa GlareOne LED Panel 12 BiColor wyposażona jest w funkcję zmiany temperatury barwowej światła w zakresie od 2700K do 7500K.

Aby zmienić parametry pracy:

1. Przytrzymaj przełącznik CCT/INT w góre aby zwiększyć moc światła.
2. Przytrzymaj przełącznik CCT/INT w dół aby zmniejszyć moc światła.
3. Naciśnij przełącznik CCT/INT, zacznie migać wartość K.
4. Przytrzymaj przełącznik CCT/INT w góre aby zwiększyć zwiększyć wartość K.
5. Przytrzymaj przełącznik CCT/INT w dół aby zmniejszyć wartość K.
6. Po 3 sekundach wartość K przestanie migać.



### 5.2 Tryb efektów oświetleniowych FX

Lampa GlareOne LED Panel 12 BiColor wyposażona jest w 9 efektów specjalnych.

Dostępne efekty oświetleniowe:

1. TV
2. Zepsuta żarówka
3. Burza
4. Ogień
5. Światło pulsacyjne
6. Paparazzi
7. Moce światło
8. SOS
9. Ostrzeżenie

Aby włączyć efekty specjalne:

1. Naciśnij przełącznik FX.
2. Przełącznikiem CCT/INT ruchem w góre lub w dół zmień moc światła.
3. Przełącznikiem FX ruchem w góre lub w dół przełącz efekt specjalny.
4. Aby wyjść z trybu FX, naciśnij przełącznik FX.



## 6. Gwarancja

1. Produkty GlareOne objęte są 36 miesięczną gwarancją producenta.
2. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w momencie zakupu produktu przez jego pierwszego nabywcę co potwierdza się za pomocą dowodu zakupu (paragonu lub faktury).
3. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad konstrukcyjnych produktu lub powstały z powodu błędów w procesie produkcyjnym.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych z powodu użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub zapisami instrukcji obsługi.
5. Gwarancja nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu takich jak amortyzatory, łożyska, żarówki halogenowe, itp. o ile ich zużycie nie wynikało z wad fabrycznych.
6. Gwarancja nie obejmuje produktów, które zostały poddane nieautoryzowanym zmianom i modyfikacjom.
7. Gwarancja nie obejmuje produktów, których uszkodzenie wynika z działania siły wyższej np. z powodu przepięcia sieci elektrycznej, uderzenia pioruna, powodzi, pożaru, itp.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

## 7. Specyfikacja techniczna

Model	LED Panel 12 BiColor 2024
Typ produktu	Studynia lampa światła ciągłego LED
Temperatura barwowa (K)	2700~7500±100
Moc maksymalna (W)	12
Zakres regulacji mocy	0~100%
Źródło światła	CCT LED
CRI	>96
TLCI	>98
TM-30	>95
Nateżenie światła (lx) @0.5m, 5500K	1000
Kąt świecenia	120°
Zasilanie	7.4V 3000mAh 22.2Wh
Moduł Bluetooth	Nie
Sterowanie radiowe	Nie
Chłodzenie	Pasywne
Mocowanie statywowe	1x 1/4"
Materiał obudowy	Plastik
Wymiary (mm)	176x120x23.5
Waga (kg)	0,56

Wyżej wymienione parametry urządzenia określające jego cechy fizyczne, osiągi oraz parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie. W związku z ciągłą pracą nad podnoszeniem jakości naszych wyrobów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Ze względu na długi cykl produkcyjny zmiany te mogą nie zostać uwzględnione w niniejszej instrukcji. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości związanych z działaniem produktu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

## G 1. Preface

### Thank you for choosing GlareOne product!

We are honored that you decided to choose our product. We hope that it meets all your requirements. We strongly encourage you to carefully read the entire manual, because it contains information that will not only allow you to work safely, but will give you the necessary knowledge to use all its features. Please pay attention to all safety rules mentioned in this manual and follow them closely.

Due to the continuous improvement process on increasing the quality of our products we reserve the right to make changes in their design. All upgrades and tweaks that we've decided to make may not be included in these instruction manuals due to the production cycle. Therefore please contact us if you encounter any doubts or hassles related to the operation of the product.

 [info@glareone.pl](mailto:info@glareone.pl)

 +48 601 901 790



This device should be disposed of in accordance with applicable waste regulations. Do not throw it in the household bin! Deliver the device to a specialized recycling center for used electrical and electronic equipment.

### GlareOne LED Panel 12 BiColor features:

- Easy-to-use and versatile LED panel for photography and video
- Lightweight and compact
- Variable color temperature 2700~7500K
- High color accuracy (CRI > 96, TLCI > 98, TM-30 > 95)
- Passive (completely silent) cooling system
- Equipped with 1/4" thread
- Head included
- Build-in battery
- USB-C charging
- 9 predefined lighting effects

### What's in the box:

1x GlareOne LED Panel 12 BiColor  
1x cable

1x head  
1x instruction manual

## 2. Terms of use and safety rules

1. Read the entire manual and follow its recommendations.
2. This is a high voltage device. For this reason, it must be protected against fog, snow, rain or any liquids. Device housing is not waterproof!
3. It is forbidden to insert any objects into the ventilation holes in the housing.
4. If the housing has been damaged stop using it immediately and contact the manufacturer for assistance
5. If you start to hear disturbing sounds or smells when device is on and running, immediately stop using it and contact the manufacturer for assistance.
6. Do not disassemble and modify the device. Any changes in its construction or design will void the warranty and may also cause damage or fire.
7. Device can be used only in well ventilated closed spaces.
8. Device cannot be used when there is a chance of contact with flammable liquids and gases.
9. Protect the device from contact with dust or dirt, as this may cause a fire or damage.
10. The Device is designed to work in a specific range of temperature from -10 ° C to + 40 ° C. Therefore, it should be protected from high temperature to avoid overheating.
11. Avoid the phenomenon of water vapor condensation (occurs during rapid changes in ambient temperature) during transport and use, as this may damage the device.
12. Do not use the device when power cord is damaged. If the cord casing or its other components is damaged replace it with a new one.
13. The device can be used by minors only under adult supervision. Do not leave the device in the presence of children without adult supervision.
14. The device should be stored in a dry and well ventilated rooms with power cord and batteries disconnected.
15. This manual should be stored together with the device in such a way that each person using it has easy access to the document.

GlareOne, as a device manufacturer, is not liable for any damages resulting from use misaligned with general guidelines of the use of electronic and electrical equipment and rules included in this instruction manual.

### 3. Parts designation



### Nomenclature:

1. Diffuser
2. Head
3. Power switch
4. CCT/INT regulator
5. Screen
6. FX regulator
7. Charging port (USB-C)
8. 1/4" thred
9. Color temperature mode
10. Battery level indicator
11. Power output
12. Lighting effect mode
13. Effect number

### 4. Operation

#### 4.1 Setting up

1. After removing from the packaging, place the light onto a stand or attach it to the cameras shoe mount and tighten the cold shoe lock screw. During assembly, be careful and make sure that the light does not slip out of the mount or unscrew from the stand thread.
2. The light is equipped with standard 1/4" female thread mount which is compatible with many grip accessories.



#### 4.2 Turning on the light

To turn on the light, you need to:

1. Press the power button 3 seconds.
2. The light starts up and the screen displays the parameters.
3. To turn off the lamp, 3 seconds press power button.



#### 4.3 Charging and power supply

The lamp has a built-in 3000 mAh battery.

The operating time is about 120 minutes on full power.

To charge the lamp, you need to:

1. Connect the lamp with the USB charger using USB-C port.
2. When the lamp is full charged it will show a fully charged battery icon on the screen.



You can use phone chargers, a powerbank or charge the lamp with a laptop or computer.

The lamp can also be used connected to power from an outlet via a USB-C port.

## 5. Operating modes

### 5.1 Color temperature mode

The GlareOne LED Panel 12 BiColor lamp is equipped with a function to change the color temperature of the light from 2700K to 7500K.

To change the parameter, you need to:

1. Hold the CCT/INT switch up to increase the light output.
2. Hold the CCT/INT switch down to decrease the light output.
3. Press the CCT/INT switch, the K value will start flashing.
4. Hold the CCT/INT switch up to increase the K value.
5. Hold the CCT/INT switch down to decrease the K value.
6. After 3 seconds, the K value will stop flashing.



### 5.2 Lighting effects mode

The GlareOne LED Panel 12 BiColor is equipped with 9 special effects.

Special effects:

1. TV
2. Fault bulb
3. Storm
4. Fire
5. Pulse
6. Paparazzi
7. Headlight
8. SOS
9. Warning

To turn on special effects, you need to:

1. Click the FX regulator.
2. Use the CCT/INT regulator, up or down movement to change the light output.
3. Use the FX regulator, up or down movement to change the special effect.
4. To exit FX mode, press the FX regulator.



## 6. Warranty

1. Every GlareOne product is covered by a 36 month manufacturer's warranty.
2. The warranty period begins when the product is purchased by its first purchaser, which is confirmed by receipt or invoice.
3. The warranty covers damages resulting from product structural defects or caused by errors in the production process.
4. The warranty does not cover mechanical damage or caused by use other than its intended purpose or the operating instructions.
5. The warranty does not cover parts subject to natural wear such as shock absorbers, bearings, halogen bulbs, etc., provided that their wear did not result from factory defects.
6. The warranty does not cover products that have been subjected to unauthorized changes and modifications.
7. The warranty does not cover products whose damage results from force majeure, e.g. due to power surges, lightning, flooding, fire, etc.

## 7. Technical specifications

Model	LED Panel 12 BiColor 2024
Type	LED studio light
Color temperature (K)	2700~7500±100
Max power (W)	12
Power scale range	0~100%
Light source	CCT LED
CRI	>96
TLCI	>98
TM-30	>95
Illuminance (lx) @0.5m, 5500K	1000
Beam angle	120°
Power supply	7.4V 3000mAh 22.2Wh
Bluetooth	No
Wireless control	No
Cooling	Passive
Stand mount	1x 1/4"
Housing	Plastic
Dimensions (mm)	176x120x23.5
Weight (kg)	0,56

The above-mentioned parameters of the devices, determining its physical features, performance and operating parameters, may change. Due to the continuous work on increasing the quality of our products, we reserve the right to implement modifications to their design. Due to the long production cycle, these changes may not be included in this manual. In case of discrepancies or doubts related to the operation of the product, please contact us by email or phone.

## 1. Vorwort

### Vielen Dank, dass Sie sich für ein GlareOne Produkt entschieden haben!

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass es alle Ihre Anforderungen erfüllt. Wir empfehlen Ihnen dringend, das gesamte Handbuch sorgfältig zu lesen, denn es enthält Informationen, die Ihnen nicht nur ein sicheres Arbeiten ermöglichen, sondern Ihnen auch das nötige Wissen zur Nutzung aller Funktionen vermitteln. Bitte beachten Sie alle in diesem Handbuch erwähnten Sicherheitsregeln und befolgen Sie sie genau.

Aufgrund des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zur Steigerung der Qualität unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Design vorzunehmen. Alle Verbesserungen und Optimierungen, zu denen wir uns entschlossen haben, sind aufgrund des Produktionszyklus möglicherweise nicht in dieser Bedienungsanleitung enthalten. Daher kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie irgendwelche Zweifel oder Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb des Produkts haben.

 info@glareone.pl

 +48 601 901 790



Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Abfallvorschriften entsorgt werden. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll! Geben Sie das Gerät bei einem spezialisierten Recyclingzentrum für elektrische und elektronische Altgeräte ab.

### GlareOne LED Panel 12 BiColor Merkmale:

- Einfach zu bedienendes und vielseitiges LED-Panel für Fotografie und Video
- Leicht und kompakt
- Variable Farbtemperatur 2700~7500K
- Hohe Farbgenauigkeit (CRI > 96, TLCI > 98, TM-30 > 95)
- Passives (völlig geräuschloses) Kühlsystem
- Ausgestattet mit 1/4"-Gewinde
- Inklusiver Kopf
- Eingebauter Akku
- USB-C-Ladung
- 9 vordefinierte Lichteffekte

### Was ist in der Schachtel?

1x GlareOne LED Platte 12 BiColor  
1x Kabel  
1x Kopf

1x Gebrauchsanweisung

## 2. Nutzungsbedingungen und Sicherheitsvorschriften

1. Lesen Sie das gesamte Handbuch und befolgen Sie dessen Empfehlungen.
2. Es handelt sich um ein Hochspannungsgerät. Aus diesem Grund muss es vor Nebel, Schnee, Regen oder anderen Flüssigkeiten geschützt werden. Das Gerätekörper ist nicht wasserfest!
3. Es ist verboten, Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Gehäuses einzuführen.
4. Wenn das Gehäuse beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller.
5. Wenn Sie bei eingeschaltetem Gerät störende Geräusche oder Gerüche wahrnehmen, stellen Sie den Betrieb sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller, um Hilfe zu erhalten.
6. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und verändern Sie es nicht. Jegliche Änderungen an der Konstruktion oder dem Design führen zum Erlöschen der Garantie und können außerdem Schäden oder Brände verursachen.
7. Das Gerät darf nur in gut belüfteten, geschlossenen Räumen verwendet werden.
8. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Gefahr des Kontakts mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen besteht.
9. Schützen Sie das Gerät vor dem Kontakt mit Staub oder Schmutz, da dies einen Brand oder eine Beschädigung verursachen kann.
10. Das Gerät ist für den Betrieb in einem bestimmten Temperaturbereich von -10 °C bis + 40 °C ausgelegt. Daher sollte es vor hohen Temperaturen geschützt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
11. Vermeiden Sie das Phänomen der Wasserdampfkondensation (tritt bei schnellen Änderungen der Umgebungstemperatur auf) während des Transports und der Verwendung, da dies das Gerät beschädigen kann.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Gehäuse des Kabels oder andere Komponenten beschädigt sind, ersetzen Sie es durch ein neues.
13. Das Gerät darf von Minderjährigen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen.
14. Das Gerät sollte in einem trockenen und gut belüfteten Raum gelagert werden, wobei das Netzkabel und die Batterien abgezogen sein müssen.
15. Dieses Handbuch sollte zusammen mit dem Gerät so aufbewahrt werden, dass jede Person, die es benutzt, leichten Zugang zu dem Dokument hat.

GlareOne als Gerätehersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine Verwendung entstehen, die nicht den allgemeinen Richtlinien für den Gebrauch von elektronischen und elektrischen Geräten und den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Regeln entspricht.

### 3. Bezeichnung der Teile



### Nomenklatur:

1. Diffusor
2. Kopf
3. Netzschalter
4. CCT/INT-Regler
5. Bildschirm
6. FX-Regler
7. Ladeanschluss (USB-C)
8. 1/4"-Rotor
9. Farbtemperatur-Modus
10. Batteriestandsanzeige
11. Leistungsabgabe
12. Lichteffekt-Modus
13. Effekt-Nummer

### 4. Betrieb

#### 4.1 Einrichten

1. Nachdem Sie die Leuchte aus der Verpackung genommen haben, setzen Sie sie auf ein Stativ oder befestigen Sie sie an der Schuhhalterung der Kamera und ziehen Sie die Feststellschraube des kalten Schuhs an. Seien Sie bei der Montage vorsichtig und achten Sie darauf, dass die Leuchte nicht aus der Halterung rutscht oder sich aus dem Stativgewinde herausdreht.
2. Die Leuchte ist mit einem Standard 1/4" Innengewinde ausgestattet, das mit vielen Zubehörteilen kompatibel ist.



#### 4.2 Einschalten des Lichts

Um das Licht einzuschalten, müssen Sie:

1. Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang.
2. Die Leuchte schaltet sich ein und der Bildschirm zeigt die Parameter an.
3. Um die Lampe auszuschalten, 3 Sekunden drücken Sie die Power-Taste.



#### 4.3 Aufladen und Stromversorgung

Die Lampe hat einen eingebauten 3000-mAh-Akku.

Die Betriebszeit beträgt etwa 120 Minuten bei voller Leistung.

Um die Lampe aufzuladen, müssen Sie:

1. Verbinden Sie die Lampe mit dem USB-Ladegerät über den USB-C-Anschluss.
2. Wenn die Lampe vollständig aufgeladen ist, wird ein Symbol für einen vollständig geladenen Akku auf dem Bildschirm angezeigt.



Sie können Handy-Ladegeräte oder eine Powerbank verwenden oder die Lampe mit einem Laptop oder Computer aufladen.

Die Lampe kann auch über einen USB-C-Anschluss an eine Steckdose angeschlossen werden.

## 5. Betriebsarten

### 5.1 Modus Farbtemperatur

Die GlareOne LED Panel 12 BiColor Lampe ist mit einer Funktion zur Änderung der Farbtemperatur des Lichts von 2700K bis 7500K ausgestattet.

Um den Parameter zu ändern, müssen Sie:

1. Halten Sie den CCT/INT-Schalter nach oben, um die Lichtleistung zu erhöhen.
2. Halten Sie den CCT/INT-Schalter nach unten, um die Lichtleistung zu verringern.
3. Drücken Sie den CCT/INT-Schalter, der K-Wert beginnt zu blinken.
4. Halten Sie den CCT/INT-Schalter nach oben, um den K-Wert zu erhöhen.
5. Halten Sie den CCT/INT-Schalter nach unten, um den K-Wert zu verringern.
6. Nach 3 Sekunden hört der K-Wert auf zu blinken.



### 5.2 Lighting effects mode

Das GlareOne LED Panel 12 BiColor ist mit 9 Spezialeffekten ausgestattet.

Besondere Effekte:

1. TV
2. Glühbirne
3. Sturm
4. Feuer
5. Pulsieren
6. Paparazzi
7. Scheinwerfer
8. SOS
9. Warnung

To turn on special effects, you need to:

1. Click the FX regulator.
2. Use the CCT/INT regulator, up or down movement to change the light output.
3. Use the FX regulator, up or down movement to change the special effect.
4. To exit FX mode, press the FX regulator.



## 6. Garantie

1. Für jedes GlareOne Produkt gilt eine Herstellergarantie von 36 Monaten.
2. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produkts durch den Erstkäufer, der durch eine Quittung oder Rechnung bestätigt wird.
3. Die Garantie deckt Schäden ab, die durch strukturelle Mängel des Produkts oder durch Fehler im Produktionsprozess verursacht werden.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf mechanische Schäden oder auf Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder durch die Betriebsanleitung verursacht wurden.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, wie z. B. Stoßdämpfer, Lager, Halogenlampen usw., vorausgesetzt, dass ihr Verschleiß nicht auf Werksfehler zurückzuführen ist.
6. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, an denen unzulässige Änderungen und Modifikationen vorgenommen wurden.
7. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, deren Schäden auf höhere Gewalt zurückzuführen sind, z. B. auf Überspannung, Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer usw.

## 7. Technische Spezifikationen

Modell	LED Panel 12 BiColor 2024
Typ	LED studio light
Farbtemperatur (K)	2700~7500±100
Wirkleistung (W)	12
Bereich der Leistungsskala	0~100%
Lichtquelle	CCT LED
CRI	>96
TLCI	>98
TM-30	>95
Beleuchtungsstärke (lx) @0.5m, 5500K	1000
Abstrahlwinkel	120°
Leichte Stromversorgung	7.4V 3000mAh 22.2Wh
Bluetooth	Nein
Drahtlose Steuerung	Nein
Kühlung	Passiv
Stativhalterung	1x 1/4"
Gehäuse	Plastik
Abmessungen (mm)	176x120x23.5
Gewicht (kg)	0,56

Die oben genannten Parameter des Geräts, die seine physikalischen Eigenschaften, Leistung und Betriebsparameter bestimmen, können sich ändern. Da wir kontinuierlich an der Verbesserung der Qualität unserer Produkte arbeiten, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen an deren Design vorzunehmen. Aufgrund des langen Produktionszyklus sind diese Änderungen möglicherweise nicht in diesem Handbuch enthalten. Bei Unstimmigkeiten oder Zweifeln im Zusammenhang mit der Funktionsweise des Produkts kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



SANSA Europe Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami Dyrektyw Europejskich i jest oznaczone znakiem zgodności CE. Aby uzyskać więcej informacji i pobrać europejską deklarację zgodności tego produktu, odwiedź [www.glareone.pl](http://www.glareone.pl)

SANSA Europe Sp. z o.o. hereby declares that the device has been designed and manufactured in compliance with the requirements of European Directives related with it and it is marked with CE conformity logo.  
For more information and to download the European Declaration of Conformity of this product, please visit [www.glareone.pl](http://www.glareone.pl)

SANSA Europe Sp. z o.o. z o.o. erklärt hiermit, dass das Gerät in Übereinstimmung mit den Anforderungen der damit verbundenen europäischen Richtlinien entwickelt und hergestellt wurde und mit dem CE-Konformitätslogo gekennzeichnet ist.  
Weitere Informationen und den Download der europäischen Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter [www.glareone.pl](http://www.glareone.pl)

# KARTA GWARANCYJNA/WARRANTY/GARANTIE CARD

NUMER SERYJNY: SERIAL NUMBER: SERIENNUMMER:	
KONTROLA JAKOŚCI: QC PASS:	
DATA ZAKUPU: PURCHASE DATE: KAUFSDATUM:	
<p>Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dołączonym paragonem lub fakturą wystawioną przez Sprzedawcę w dniu zakupu produktu. This warranty card is valid only with the attached receipt or invoice issued by the Seller at the time of sale. Dieser Garantieschein ist nur mit der beigefügten Quittung oder Rechnung gültig, die vom Verkäufer zum Zeitpunkt des Verkaufs ausgestellt wurde.</p>	

**SANSA**  
EUROPE  
[www.sansa.pl](http://www.sansa.pl)



Made in China